

## SENSOR DE MOV. DE PARED C/INTERRUPTOR (CONEXIÓN L-N)

---



**Categoría:** Starlux

**Código:** P21002

**Voltaje:** 110-130V

**Frecuencia:** 50/60Hz

**Tiempo Encendido:** MIN.10 Seg. +- 3 Seg./MAX  
7 Min.+/- 2 Min.

**Capacidad De Carga:** 800W

**Rango De Deteccion:** 180

**Distancia De Deteccion:** 9 MTS MAX.

**Ambiente De Deteccion:** <3-2000LUX

**Altura Instalacion:** 1-1.8 MTS.

**Deteccion Velocidad De Mov:** 0.6-1.5M/S

**Temperatura De Trabajo:** 20°-+40°

