



# SENSOR 3 EN 1

## LUX/MOV/TEMP

El sensor 3 en 1 te permitirá crear escenas para aumentar el confort en todas tus áreas. Podrás gozar de 3 tipos de sensores en 1 solo equipo compacto, sensor de luxes, sensor de temperatura y sensor de movimiento. Baja automáticamente las cortinas cuando exista una determinada temperatura en tu sala o activa una sirena cuando este sensor detecte movimiento.

### CÓDIGO

R24001

### VOLTAJE DE OPERACIÓN

3V DC

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Pilas CR123A x1

### CORRIENTE

16uA (modo standby)

### DURACIÓN DE BATERÍA

12 meses aprox.

### TIPOS DE SENSORES

Detección de movimiento (PIR)  
Sensor de temperatura  
Sensor de luxes

### ANGULO DE APERTURA SENSOR

90°

### RANGO DE DETECCIÓN

7m

### MÓDULO DE COMUNICACIÓN

Zwave Serie 500

### CERTIFICACIÓN

Zwave Plus

### FRECUENCIA

908.42 MHz

### COBERTURA

30m (con línea de vista)

### REPETIDOR ZWAVE

No

### REPORTE DE CONSUMO

No

### PUERTOS

No

### ASISTENTES DE VOZ COMPATIBLES

Amazon Alexa / Google Home

### BOTONES

Botón de servicio: inclusión, exclusión, reset

### DIMENSIONES

45 x 45 x 48 mm

### CONTENIDO DEL KIT

Sensor de movimiento  
Bracket de montaje  
Batería  
Tornillos  
Sticker  
Manual



### CERTIFICACIONES



Z-Wave Plus Serie 500



Ultra bajo consumo



Sensor de movimiento/  
temperatura y luxes




Sin cables, alimentación por pilas



Crea escenas con  
otros dispositivos Z-Wave



No consume  
recursos de red WiFi



Compatible con a  
sistentes de voz



90° y 7m rango de detección

\*Requieren controlador Zwave para su funcionamiento