



Massimo

ESSENZA

R18001

Conexión: /Connection

Administradores: /Master users

Usuarios: /Users

Longitud de clave: /Passcode length

Tarjetas: /Cards

Llaves: /Keys

Puertas compatibles: /Compatible doors

Material de cerradura: /Doorlock material

Material del cerrojo: /Mortise material

Cilindro: /Cylinder

Cerrojo: /Lockbody

Pilas: /Batteries

Energización Emergencia:
/Emergency Energy Source

Adicionales de seguridad:
/Extra security features

Bluetooth

1 grupo administrador: /1 group master user

98 grupos (huella, clave, tarjeta):
/98 groups (fingerprint, pincode, card)

6-8 dígitos (números del 0-9): /6-8 digits (numbers from 0-9)

2 tarjetas Mifare (13.56Mhz): /2 Mifare tags

2 llaves mecánicas: /2 mechanical keys

35mm-65mm en puertas de madera o metálicas: / Wood or metal doors

Aleación de aluminio + ABS: /Aluminum Alloy + ABS

Acero inoxidable: /Stainless Steel

Grado Super B - Tipo C: /Type C

Automático con sensor: /Automatic with sensor

8 x AA pilas alcalinas: /8 x AA Alkaline batteries

5V USB tipo C: /Type C USB

Apertura remota por código dinámico: /Remote Unlocking dynamic code

Pin falso: /Fake Pincode **Alarma anti sabotaje:** /Anti-prizing alarm

Bloqueo por entrada incorrecta: /Wrong passwod blocking



Trabaja con: / Works with:



Dexel Smart App

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play